

SVXLINK User Dokumentation

OE5XGL Grünberg

QRG: 145.750 MHz -0,6 (CTCSS **123Hz** RX und TX)

Echolink QSO am OE5XGL aufbauen:

Wenn noch kein Modul gestartet wurde, bzw. das Modul Echolink nicht läuft, gelten folgende Befehle:

DTMF * Relaiskennung und Zeit abfragen

DTMF 0 Hilfemenü -> weitere Hilfe über die vorhandenen Module

DTMF 1 startet Parrot Modul (Echoserver)

DTMF 2 startet Echolink (weitere Befehle siehe unten)

DTMF 3 VoiceMail (siehe Beschreibung unten)

DTMF 5<Bundesland> Flugwetteransage (z.B. 55 Flughafen Hörsching)

Echolink Node Nummer wählen (mind. 4 Stellen) -> Echolinkmodul startet automatisch
Bei Kurzwahlen ist ein ‚D‘ vorzuwählen (z.B. D100) -> Echolinkmodul startet automatisch

Befehle im Echolink Modul:

- * - Status Zeitansage
- 0 - Play the help message
- 1 - List all connected stations
- 2 - Play local EchoLink node id
- 4 - Reconnect to the last disconnected station

Besondere Kurzwahlen:

D9, D99, D999 Echolink OE-CONF Server (Rundspruch)
D1 Echo Testserver

Sprachmailbox-Modul OE5XGL Grünberg: (DTMF 3)

Dieses Modul beinhaltet ein einfaches Sprachmailboxsystem welches von den lokalen Teilnehmern genutzt werden kann. Es ist im Moment noch nicht möglich, Sprachnachrichten zu den Nutzern anderer Echolink-Knoten zu senden. Um dieses Sprachmailboxsystem nutzen zu können, müssen Sie eine eindeutige Nutzernummer und ein Passwort haben.

Wenn das Modul aktiviert wurde (DTMF 3) dann werden sie aufgefordert Ihre Nutzernummer und ein Passwort einzugeben. Die Nutzernummer ist immer 3 Ziffern lang, das Passwort zwischen einem und sieben Ziffern.
Geben Sie Ihre Nutzernummer und Ihr Passwort hintereinander ein, z.B. 123456 wenn Ihre Nutzernummer 123 und Ihr Passwort 456 ist.
Danach befinden Sie sich in einem Kontextmenü, das Sie durch das System führen wird.

Um eine Sprachnachricht aufzunehmen nutzen Sie das Kommando 2 .
Das System fragt Sie jetzt nach dem Empfänger der Nachricht. Sie können beides miteinander verbinden, indem Sie das Kommando und die Nutzernummer hintereinander eingeben. Zum Beispiel: Wenn eine Nachricht für den Nutzer 123 aufgezeichnet werden soll, geben Sie bitte die Folge 2123 ein.

Jetzt müssen sie einen Betreff angeben (max. 10 Sek.) und PTT loslassen, danach kann eine Message von max. 120 Sek. aufgesprochen werden.

Abhören einer Nachricht mit DTMF 1 (danach 1=Löschen 2=Antworten und Löschen 3=Wiederholen)

Es ist für den Sysop möglich für jeden Nutzer eine eMail-Adresse zuzuweisen. In diesem Fall erhält der Nutzer eine eMail, falls eine neue Sprachnachricht für ihn hinterlegt ist.

Userliste (Stand 20.4.2015):

OE5PON	001
OE5ERN	002
OE5KPN	003
OE5BWN	296
OE3MZC	303
OE5HDN	006
OE5OHO	007
OE5EUL	008
OE5RDL	009
OE5RYM	010
OE5RNL	011
OE5NVL	012

Neue User können per Mail an feichnor@gmx oder OE5PON@aon.at unter Angabe einer User ID (3 Stellig) und eines Passwortes (1-7 Stellen) und einer e-Mailadresse jederzeit aufgenommen werden.

Sysop: Norbert OE5EUL
Technik: Andreas OE5PON